

R5 使用说明

R5 可以接收 AM 广播, HF, 50M, FM 广播, VHF, 航空, 300M, UHF, 800M, 1200M, 等各种信号, 有频道和频率两种操作方式, 按「V/M S.MW」可选择频道或频率。也可以按 BAND 键快速找到您需要的波段。

基本操作

1. 按 BAND 键快速找到您需要的波段
2. 按「V/M S.MW」选择 VFO 模式
3. 旋转选钮设置频率
4. 按下 SQL 的同时旋转选钮选择静噪
5. 按 MODE 键选择模式(AM, FM, WFM)
6. 按上下箭头调节音量

频率步进选择

1. 按 BAND 键快速找到您需要的波段
2. 按「V/M S.MW」选择 VFO 模式
3. 按 TS.SET 键进入频率步进设置
4. 旋转选钮更改步进
5. 按 TS.SET 键返回 VFO 模式

频道选择

1. 按「V/M S.MW」选择频道模式(有 MR 闪烁)
2. 旋转选钮选择频道

频道写入

1. 按「V/M S.MW」选择 VFO 模式
2. 旋转选钮选择频率(必要时按 BAND 选择波段)
3. 按下「V/M S.MW」1 秒选择记忆模式(有 MR 闪烁)
4. 旋转选钮选择要写入的频道
5. 按下「V/M S.MW」1 秒写入